

水平のH鋼への取付



1. 本体に金具Aを挿しボルトを締める。



2. 金具CをH鋼に取付ボルトを締める。



3. 金具BにAを差し入れる。



4. 金具Aに抜け防止のボルトを入れて締めて完了。

斜めのH鋼への取付




1. 金具CをH鋼に仮止めする。



2. 金具Aを金具Cに通し軸を合わせる。



3. 金具Aを外し本体に取り付ける。



4. 金具Cに金具Aを入れ仮止めしていたネジをしっかり締める。


柱への取付



1. 本体に金具Aを挿しボルトを締める。



2. 金具Bを柱にねじ止めする。



3. 金具BにAを差し入れる。




4. 金具Aの固定用ボルトを締めて取付完了。

梁への取付



1. 本体に金具Aを挿しボルトを締める。



2. 梁など水平な木部に金具Bをねじ止めする。



3. ステンレスベルトの先をU字に曲げる。



4. U字に曲げた先を広い方の切かきに入れる。




5. ベルト先端を細い切かきに通し手前に引く。これを2本用意する。



6. 金具Bにベルトを通す。



7. 梁を一周させ締め付け具に通す。



8. レバーを前後に動かしてベルトを締める。



9. ペンチ等を用いレバーをロックする。



10. もう一方も4～7の要領でベルトで固定する。



11. 金具BにAを差し入れ抜け防止のボルトを取付完了。

本体と付属品

・本体付属品がそろっていることを確認して下さい。



本体



金具A

オプション



金具B



金具C



金具D

- ・金具Bは木の柱などに取り付ける場合に使用します。
- ・金具CはH鋼に取り付ける場合に使用します。
- ・金具Dは斜めのH鋼に取り付ける場合に使用します。

注意事項

- ・養牛カメラをしっかり柱や梁に取り付けて下さい。
- ・AC100Vの電源が必要です。
- ・取付前に通信テストを行い電波が届くことを確認して下さい。
- ・雨が直接かからない場所に設置して下さい。
- ・設置後、死角に牛が入ることがないかパソコンなどの画面で確認して下さい。
- ・設置・移動の際には、カメラのレンズカバーの取り扱いに十分ご注意ください。レンズカバーに傷がつくと、映像が見えにくくなる場合があります。
- ・レンズカバーの掃除の際には柔らかい布等で傷つけないようにして下さい。